

PORESKA REGISTAR KASA QUORIN OPTIMA CR 2000

Pojedinačni izvještaj od datuma do datuma

1. staviti ključ u položaj "Z"
2. unijeti početni datum od kojeg želite da počnete očitavanje (datum unijeti u obliku 8 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 4 za godinu). Na primjer ako je početni datum 01.06.2004.godine treba kucati 01062004
3. pritisnuti taster X/SAT(X/VRIJEME)
4. unijeti krajnji datum do kojeg želite da uradite očitavanje (datum unijeti u obliku 8 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 4 za godinu). Na primjer ako je krajnji datum 01.06.2004.godine treba kucati 01062004
5. pritisnuti taster X/SAT(X/VRIJEME)

Kasa će tada odštampati pojedinačni izvještaj za svaki dan (kada je rađen Z izvještaj) i na kraju će odštampati zbirni izvještaj za taj period.

NAPOMENA:krajnji datum do kojeg vršite očitavanje ne može biti mlađi od datuma kada je urađen posljednji FISKALNI IZVJEŠTAJ

Zbirni izvještaj za odedeni period

1. staviti ključ u položaj "Z"
2. pritisnuti taster NOVA CIJENA (CIJENA ARTIKLA) (na ekranu će se pojaviti ctrice u ovakvom obliku ----)
3. unijeti početni datum od kojeg želite da počnete očitavanje (datum unijeti u obliku 8 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 4 za godinu). Na primjer ako je početni datum 01.06.2004.godine treba kucati 01062004
4. pritisnuti taster X/SAT(X/VRIJEME)
5. unijeti krajnji datum do kojeg želite da uradite očitavanje (datum unijeti u obliku 8 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 4 za godinu). Na primjer ako je krajnji datum 30.06.2004.godine treba kucati 30062004
6. pritisnuti taster X/SAT(X/VRIJEME)

Kasa će tada odštampati zbirni izvještaj za taj period

NAPOMENA:krajnji datum do kojeg vršite očitavanje ne može biti mlađi od datuma kada je urađen posljednji FISKALNI IZVJEŠTAJ